

# 小劇場照明設備一覧表

2024.4

◎設備電力容量	3φ4W 300KVA
◎照明操作卓	松村電機 F-153Ⅲ プリセット 100ch×3段 / サブマスター 20ch 50ページ / キュー記憶 1000 JAScii (USB)・COMOS (FD/2HD)

## ◎舞台照明設備

UHO (電動) (アンダーバーなし)	追加荷重 50kgまで 500w×11灯×4色 #71 #72 #63 #22 色枠サイズ235mm×285mm
LHO	500w×12灯×4色 #72 #59 #22 #40 色枠サイズ220mm×280mm
Foot	60w×18灯×3色 #W #72 #78 色枠サイズ4.5inch

## Border

Pro-Bo (電動) アンダーバー付 長さ:9.1m 約5間	追加荷重 100kgまで 200w×11(12)灯×4色 #W #W #72 #78 色枠サイズ6inch 切替 30A×8回路(中×4回路 上下×4回路) C20A型×16口(中×8口 上下×8口) Pro-Bo. C 30A×4回路 C20A型×8口
1Bo アンダーバー付 長さ:9.1m 約5間	追加荷重 100kgまで 200w×15灯×3色 #W #72 #78 色枠サイズ6inch 切替 30A×6回路(中×3回路 上下×3回路) C20A型×12口(中×6口 上下×6口) Bo. C 30A×4回路 C20A型×8口
2Bo (電動) スクリーン共 アンダーバーなし	追加荷重 50kgまで 200w×15灯×3色 #W #72 #78 色枠サイズ6inch 切替 30A×6回路(中×3回路 上下×3回路) C20A型×12口(中×6口 上下×6口) Bo. C 30A×4回路 C20A型×8口

Sus (第1~第3) フライダクト:10.8m 約6間	吊り込み重量 200kg 追加荷重 50kgまで 各サス 30A×16回路 C20A型 CI-8×8台 FI-8×12台
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Tormen	30A×3回路 C20A型 上下同様 CI-8×2台×2段
--------	-------------------------------

天反	500w×18灯 (奥・前・上・下) (回路は2サスと切替)
----	--------------------------------

Front	30A×7回路 C20A型 上下同様 CX-8×3台×5段 ・2FroにPar(1N/PL-110)×2台 ・3Froに1回路空き
-------	-------------------------------------------------------------------------

CL	
1CL	30A×12回路 C20A型 各回路CX-8×2台 計:1kw凸×24台
2CL	30A×8回路 C20A型 (2回路空き) CX-8×2台 計:1kw凸×12台

Center Pin	クセノン XPS-2009SR/e×2台
------------	----------------------

Floor回路	全て 30A C30A型 前C・後C・WallC(上・下)・花道C(上・下) 各4回路 SC(上・下) 12回路 LHO(上・下別) 4回路
---------	---------------------------------------------------------------------------------

直調切替回路	1サス→⑫ 2サス→⑫ 3サス→⑫ 後C→① 上・下SC→①・⑫ 上・下WallC→①・②
--------	--------------------------------------------------